



Инструкция по эксплуатации диктофона-плеера PRO Инспектор 1

При работе с диктофоном

Рекомендуется!! Использовать прибор в сухом проветриваемом месте, вдали от источников влаги.

Не оставляйте диктофон в нагретой влажной среде, под прямыми солнечными лучами.

Не храните диктофон в местах с повышенной пыленностью или влажностью.

Не допускайте сильных вибраций и ударов.

Не разбирайте, не чините и не вносите модификаций в диктофон самостоятельно.

С видео инструкцией по настройке диктофона Вы можете ознакомиться на сайте prokam24.ru.

Общее описание

Диктофон с записью сотовых разговоров PRO Инспектор 1 это уникальный прибор, позволяющий делать записи как со встроенного или внешнего микрофона, так и с мобильных телефонов.

Назначение прибора: используется как классический диктофон, прибор для записи с телефонной линии (стационарные телефоны), для записи с сотовых телефонов (Bluetooth соединение), MP3 плеер для прослушивания записи через динамик или наушники.

Диктофон PRO Инспектор 1 оборудован монохромным дисплеем, который в совокупности с интуитивно-понятным интерфейсом позволяет быстро освоить устройство. Кроме того, диктофон поддерживает 24 языка, в том числе русский.

Небольшие габариты 93 x 31 x 14 мм, и вес 38г. позволяют носить прибор с собой, либо незаметно установить в любом месте. Диктофон выполнен в неприметном черном цвете.

Диктофон собран на современном заводе, оборудованном точными станками и имеют очень качественные платы, детали и пайку.

Модель имеет встроенную память 8Гб, и дополнительно объем памяти диктофона можно увеличить используя microSD карты памяти объемом до 8Гб.

Работает до 15 часов от встроенной аккумуляторной батареи.

Рабочий температурный диапазон -10 ± 50 °C. Источники зарядки: АБ - от стационарной сети 220В, от USB разъема ПК.

Как работать с диктофоном

Перед началом работы:

Вставить microSD карту памяти (в выключенном состоянии диктофона)

С помощью USB разъема присоединить диктофон к USB порту компьютера для зарядки (допускается зарядка и обеспечение постоянного питания от сети 220В через адаптер 5V) и зарядить аккумуляторную батарею около 3х часов.

Режим записи звука

1. Включить диктофон, переведя переключатель в положение «ON»;
2. Нажать однократно на кнопку REC;
3. Для остановки записи и сохранения файла повторно нажать на кнопку REC.

Запись разговоров со стационарного телефона

1. Подключить диктофон через входящий в комплект сплиттер к телефонной линии;
2. Включить диктофон, переведя переключатель в положение «ON»;
3. Нажать однократно на кнопку REC;
4. Для остановки и сохранения повторно нажать кнопку REC.

Запись с мобильного телефона через Bluetooth

1. Включить диктофон, переведя переключатель в положение «ON»;
2. Нажать и удерживать около 3х секунд кнопку Mode.
3. С помощью кнопок перемотки на боковой поверхности найти пункт Bluetooth. Нажать кнопку Mode для выбора пункта.
4. Повторно нажать на Mode для перехода в меню настроек блютуз. В списке выбрать пункт Bluetooth set и нажать Mode.
5. В появившемся списке выбрать "Bluetooth on"
6. Подключите наушники
7. В сотовом телефоне в настройках Bluetooth подключиться к сети Recorder (подключение без пароля)

Режим MP3-плеера

Для переключения в режим MP3 плеера необходимо нажать на кнопку Play.

Для остановки записи повторно нажать на кнопку Play. В процессе прослушивания музыки можно переключать треки с помощью кнопок "<<" и ">>" на боковой поверхности диктофона, а также прибавлять и убавлять громкость с помощью кнопок "+" или "-".

Настройка языка меню диктофона

1. Нажать и удерживать кнопку Mode около 3х секунд для перехода в меню
2. С помощью кнопки перемотки на боковой поверхности найти пункт меню Settings Mode, и далее Language Setting (настройка языка).
3. С помощью кнопок "<<" и ">>" выбрать Русский. Для подтверждения выбора нажать кнопку Mode.

Технические характеристики

Объем встроенной памяти: 8 Гб

Время работы без подзарядки: 15 часов

Время зарядки: 4 часа

Емкость аккумулятора: 380 мАч

Режим шумоподавления: Есть, авто

Скорость записи: LP 32 кбит/с, SP 64 кбит/с, HQ 128 кбит/с, SHQ 192 кбит/с

Экран: Монохромный антибликовый дисплей

Наличие выносного микрофона: Есть, в комплекте

Выходная мощность на наушники: 5мВт, 16 Ом

Входной разъем: 3.5 мм, Стерео

Габариты диктофона: 93 x 31 x 14 мм., масса 38 грамм

Условия эксплуатации прибора: температура -10 ± 50 °C

Источники зарядки АБ: USB порт компьютера, допускается зарядка от стационарной электрической сети 220В через адаптер 5V

Предусмотрена одновременная зарядка аккумуляторной батареи и работа прибора.

Время непрерывной работы от стационарной внешней сети ограничивается емкостью памяти. Прибор не требует «отдыха» или остановки на плановое техническое обслуживание, способен работать в круглосуточном режиме.

Комплект поставки

Мини диктофон-плеер PRO Инспектор 1 – 1 шт.

Наушники, для прослушивания аудиозаписей – 1 шт.

Выносной микрофон – 1 шт.

Коробка сплиттер для подключения к телефонной линии – 1 шт.

Тематический провод для подключения – 2 шт.

Шнур зарядки – 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Оплата, гарантия, возврат

Наложный платеж - никаких предварительных платежей, заказ оплачивается на почте при получении посылки.

Честная гарантия 1 год - означает, что в случае возникновения гарантийного случая, мы не ремонтируем товар, не отправляем вас в сервисный центр как это делают в других магазинах, мы просто его **меняем на НОВЫЙ!**

Программа беспрепятственного возврата товара - в течение 14 дней возможно обменять или вернуть не понравившийся товар без объяснения причин своих действий.

Внешний вид оборудования может быть изменен изготовителем в целях улучшения его технических характеристик без обязательного уведомления об этом покупателя.